



Bluetooth 5.1

# SMARTCOM

di MIDLAND



5 - KURZANLEITUNG

### ÜBERSICHT

Schwanenhalsmikrofon  
Lautsprecher  
USB-C Ladebuchse  
Taste+  
Taste -

SOUNDS		
	Taste+ / Taste- BETRIEB	X Sekunden drücken
	X mal drücken	
	ANSAGE BZW. TON LED ANZEIGE	
	Blau blinkend	
	Rot blinkend	
	Blau/rot blinkend	
	Lila blinkend	
	Blau leuchtend	
	Rot leuchtend	

### EINSCHALTEN

	3 Sekunden drücken
	Blau blinkend
	"Power on"
	Ansage Batteriestand

### AUSSCHALTEN

	3 Sekunden drücken
	Rot blinkend
	"Power off"

### KOPPLUNG ZUM TELEFON/NAVI

Status: Gerät ausgeschaltet	
	7 Sekunden drücken
	Blau/Rot blinkt abwechselnd
	Gerät auf Telefon auswählen. Pin "0000" (falls gefordert)
	Blinkend viermal
	"Pairing successful"
	"Device connected"

### KOPPLUNG MIT EINEM SMARTCOM ODER MIDLAND

Status: beide Geräte eingeschaltet	
	7 Sekunden drücken auf beiden Geräten
	"Pairing"
	LED blinkt abwechselnd auf beiden Geräten
	Dreimal blinkend auf beiden Geräten
	"Pairing successful"

### KOPPLUNG MIT GERÄT EINER ANDEREN MARKE/MODELL

Status: Geräte eingeschaltet	
	7 Sekunden drücken
	Blau/Rot blinkt abwechselnd
	"Pairing"
Die LED beider Geräte hören auf zu blinken	
	"Pairing successful"

### INTERCOM AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Status: Geräte eingeschaltet und schon gekoppelt	
	Einmal drücken
	"Beep"
	Led blinkt: audio aktiviert

### ALLE KOPPLUNGEN ZUR ÜCKSETZEN

Status: Geräte eingeschaltetem	
	9 Sekunden drücken
	Led blinkt blau für 3 Sekunden
	"Beep"

### SPRACHWAHL

Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden	
	Zweimal drücken
	Sprachassistent (Google assistant, Siri)
	Zweimal drücken, um den Anruf zu beenden

### ANRUF BEANTWORTEN


Status: Telefon klingelt	
	Einmal drücken um einen Anruf zu beantworten
	Einmal drücken um einen Anruf zu beenden
	3 Sekunden drücken um einen Anruf abzulehnen

Um die automatische Antwort bei ausgeschaltetem Gerät zu deaktivieren/zu aktivieren, drücken Sie 9 Sekunden lang die Tasten + und - .

### LAUTSTÄRKEREGLUNG

Status: beim Hören einer Audioquelle (Gegensprechanlage, Musik, Telefonanruf...)	
	Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen
	Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern

Frequenz 2.4GHz  
Max Leistung 100mW



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min 05 Watt, das von der Funkausrüstung benötigt wird, und max 05 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Das vollständige Handbuch finden Sie unter [www.omniaretail.it](http://www.omniaretail.it)

### MUSIK

Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden	
	Musik-App auswählen
	Drücken Sie 1 mal Play/Pause
	Blinkend
	Drücken Sie 2 Mal: nächster Lied
	Drücken Sie 2 Mal: zurück Lied

### SPRACHE ÄNDERN

Status: Gerät eingeschaltet	
	Halten Sie für mehr als 9 Sekunden gedrückt
	"Batteriestatus" in den verschiedenen Sprachen. Lassen Sie die +Taste los, um auszuwählen



Vertrieb durch:  
OMNIA RETAIL srl  
Via T. Grossi, 5 - 20841 Carate Brianza  
MB (Italia) - [www.omniaretail.it](http://www.omniaretail.it)

Produziert oder importiert von:  
MIDLAND EUROPE srl  
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia  
Italia