

TUCANOURBANO

DESIGNED IN ITALY

Bluetooth 5.1
SMARTCOM

by **MIDLAND**



05 KURZANLEITUNG

ÜBERSICHT



Taste + / Taster -
BETRIEB

X Sekunden drücken

X mal drücken

SOUNDS

Ansage bzw. Ton

LED ANZEIGE

Blau blinkend

Rot blinkend



Blau/rot blinkend

Lila blinkend

Blau leuchtend

Rot leuchtend

EINSCHALTEN



3 Sekunden
drücken



Blau blinkend



"Power on"



Ansage
Batteriestand

AUSSCHALTEN



3 Sekunden
drücken



Rot blinkend



"Power off"

KOPPLUNG ZUM TELEFON/NAVI

Status: Gerät ausgeschaltet



7 Sekunden drücken



Blau/Rot blinkt
abwechselnd



Gerät auf Telefon
auswählen. Pin
"0000" (falls
gefordert)



Blinkend viermal



"Pairing successful"



"Device connected"

KOPPLUNG MIT EINEM SMARTCOM ODER MIDLAND

Status: beide Geräte eingeschaltet



7 Sekunden drücken
auf beiden Geräten



"Pairing"



LED blinkt abwechselnd
auf beiden Geräten



Dreimal blinkend auf
beiden Geräten



"Pairing successful"

KOPPLUNG MIT GERÄT EINER ANDEREN MARKE/MODELL


Status: Geräte eingeschaltet



7 Sekunden drücken



Blau/Rot blinkt
abwechselnd



"Pairing"

Die LED beider Geräte hören auf zu blinken



"Pairing successful"

INTERCOM AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Status: Geräte eingeschaltet und schon gekoppelt



Einmal drücken



"Beep"



Led blinkt:
audio aktiviert

ALLE KOPPLUNGEN ZUR ÜCKSETZEN

Status: Geräte eingeschaltetem



9 Sekunden drücken



Led blinkt blau für
3 Sekunden



"Beep"

SPRACHWAHL

Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden



Zweimal drücken



Sprachassistent
(Google assistant, Siri)



Zweimal drücken, um
den Anruf zu beenden

ANRUF BEANTWORTEN

Status: Telefon klingelt



Einmal drücken um
einen Anruf zu beant-
worten



Einmal drücken
um einen Anruf zu
beenden



3 Sekunden
drücken um einen
Anruf abzulehnen


Um die automatische Antwort bei ausgeschaltetem Gerät zu deaktivieren/zu aktivieren, drücken Sie 9 Sekunden lang die Tasten + und -.

LAUTSTÄRKEREGLUNG

Status: beim Hören einer Audioquelle (Gegensprechanlage, Musik, Telefonanruf...)




Halten Sie gedrückt, um
um die Lautstärke zu
erhöhen



Halten Sie gedrückt, um
um die Lautstärke zu
verringern

Frequenz 2.4GHz
Max Leistung 100mW



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min 05 Watt, das von der Funkausrüstung benötigt wird, und max 05 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Das vollständige Handbuch finden Sie unter www.tucanourbano.com

MUSIK

Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden



Musik-App auswählen



Drücken Sie 1 mal
Play/Pause



Blinkend



Drücken Sie 2 Mal:
nächster Lied



Drücken Sie 2 Mal:
zurück Lied

SPRACHE ÄNDERN

Status: Gerät eingeschaltet



Halten Sie für mehr als
9 Sekunden gedrückt



"Batteriestatus" in
den verschiedenen
Sprachen. Lassen Sie
die +Taste los, um
auszuwählen



Vertrieb durch:
MANDELLI srl
Via T. Grossi, 5 - 20841 Carate Brianza
MB (Italia) - www.tucanourbano.com

Produziert oder importiert von:
MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia
Italia